LINDY®
CONNECTION PERFECTION

Wireless Keyboard & Mouse Switch USB

User Manual	***English***
Benutzerhandbuch	***Deutsch***
Manuel Utilisateur	***Fançais***
Manuale d'uso	***Italiano***

No. 32163 Wireless Keyboard & Mouse Switch USB

No. 32164 Wireless KM Switch 2 Receiver Expansion
See separate user manual for pairing utility

CE

www.LINDY.com

© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - FIRST EDITION NOV 2012

English Manual

The Wireless KM (Keyboard & Mouse) USB Switch allows a user to control up to 3 additional computers, tablets or smartphones from a single computer with keyboard and mouse attached. The transmitter (TX) contains Windows and Mac tools to switch KM (Keyboard & mouse) control to the other device.

Supported systems for TX: Windows XP or later, Mac OS X 10.5 or later. Additional supported Receiver (RX) systems: Linux, Set-Top Box, IPTV, PS3, XBOX, tablet & smartphone (Android & Windows) with USB ports and any machines supporting USB HID functions.

Operation

Plug the TX into your "Local Machine" computer. The blue LED on the TX will flash twice when ready. An additional drive named "WKM" will show up in Explorer (Windows) or Finder (Mac).

Windows: Execute the tool WKM.exe to initialize installation.

Mac OS: Open the Mac folder in this drive and execute WKMMacDriver.pkg to install and then reboot. A new app named WKM should now be installed.

Plug the receiver into the "Remote Machine" and wait for a few seconds until it has been auto-installed.

Windows: Click the new WKM taskbar icon or start the WKM.exe.

Mac: start the WKM app.

A Windows keyboard with English layout will be displayed.

Click the **STYLE** button to switch between Windows (default) and Mac style keyboard, only English characters are supported on this keyboard!

Click the **RECEIVER** button and select a receiver to switch keyboard and mouse control to the other machine. (Please note to switch your display to the **remote machine.**) The mouse cursor on your local machine will still be active but no actions are made. Whenever a command is sent to a (RX) Receiver, the RX LED will flash.

Click the **DONE** button to exit the app. Alternately you can right click the taskbar icon and select **CLOSE**.

A right click to the WKM taskbar icon also allows you to enable/disable the **Edge Trigger** function. Which allows to invoke the WKM app by moving the mouse cursor to the right edge of the screen.

Click the **PASTE** button to copy a segment of text from the local to the remote machine.

Click the **CAD** button to send "Ctrl+Alt+Del" command - to reboot the remote machine.

Deutsches Benutzerhandbuch

Der Wireless KM USB Switch (Tastatur & Maus Umschalter) erlaubt von einem Windows/Mac Rechner „Local Machine" aus die Tastatur- und Maussignale von bis zu 4 Rechnern, Tablets und Smartphones zu steuern „Remote Machine". Der Transmitter (TX) enthält die Windows und Mac Tools zum Umschalten und Konfigurieren.

Unterstützte Systeme für TX: Windows XP oder neuer, Mac OS X 10.5 oder neuer. Unterstützte Receiver Systeme (RX): zusätzlich Linux, Set-Top Box, IPTV, PS3, XBOX, Tablet & Smartphone (Android & Windows) mit USB Ports sowie alle System mit USB HID Unterstützung.

Betrieb

Schließen Sie den TX an Ihren zentralen Rechner an (Local Machine), er wird kurz zweimal blau blinken und ein zusätzliches Laufwerk „WKM" wird im Windows Explorer bzw. Mac Finder angezeigt. In Windows starten Sie zu Erstinstallation das Tool WKM.exe von diesem Laufwerk. Am Mac installieren Sie WKMMacDriver.pkg aus dem Mac Verzeichnis, die neue WKM App steht nach einem Neustart zur Verfügung.

Schließen Sie den Receiver an einer Ihrer „Remote Machines" an und warten Sie einige Sekunden bis er automatisch installiert worden ist.

Windows: Klicken Sie auf das neue WKM Taskbar Icon oder starten Sie das Tool WKM.exe. Mac: Starten Sie die WKM App.

Ihr Monitor zeigt nun ein Windows Tastaturbild (englisches Layout).

Klicken Sie auf den **STYLE** Button um zwischen Windows und Mac Tastaturdesign umzuschalten – Achtung: hier werden nur englische Zeichen unterstützt!

Klicken Sie auf den Button **RECEIVER** und wählen Sie einen Receiver um Maus- und Tastatur auf die „Remote Machine" umzuschalten. (Beachten Sie dass Sie nun ihre Augen auf den Bildschirm der Remote Maschine richten müssen.) Der Mauscursor auf der „Local Machine" wird sich weiterhin bewegen aber hier keine Aktionen auslösen! Immer wenn Signale zum RX gesendet werden wird dieser zur Bestätigung kurz aufblinken.

Klicken Sie auf **DONE** um die KM Anwendung zu beenden; Alternativ wählen Sie **CLOSE** nach Rechtsklick auf das WKM Taskbar Icon.

Ein Rechtsklick auf das Taskbar Icon und **Edge Trigger** schaltet die Funktion an oder aus, mit der das WKM Tool durch Bewegung des Mauscursor über den rechten Bildschirmrand hinaus aktiviert wird.

Klick auf den **PASTE** Button kopiert ein markiertes Textsegment von der „Local" auf die „Remote Machine".

Ein Klick auf den **CAD** Button sendet Ctrl+Alt+Del zum Neustart an die „Remote Machine".

Radio Frequency Energy, Certifications

Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with radio frequency energy emission regulations and ensure a suitably high level of immunity to electromagnetic disturbances.

CE Declaration of Conformity

LINDY
CONNECTION PERFECTION

Geschäftsführer: Jürgen und Peter Lindenberg
Amtsgericht Mannheim, HRB 789

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
D-68229 Mannheim
Tel. 0621 47005 0
Fax: 0621 47005 30
E-Mail info@lindy.de

EG - Konformitätserklärung
(EC - Declaration of Conformity)

Für die folgend bezeichneten Produkt/e

LINDY Wireless KM - Tastatur & Maus Umschalter USB und Expansion Kit
Art.-Nr.: 32163, 32164

wird hiermit bestätigt, dass es den Anforderungen entspricht, die in den **EU Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE), 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit) und 2011/65/EU, Article 13 (RoHS2 Direktive)**
festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare der o.g. Artikelnummer/n.
Zur Beurteilung des Produktes hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

ETSI EN 300 328 V1.8.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.1
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
EN 60950-1 : 2006+A1 :2009

Diese Erklärung wird verantwortlich für LINDY-Elektronik GmbH abgegeben durch

Jürgen Lindenberg
Geschäftsführer

Mannheim, 20. Nov. 2012

Ref. LINDY S-Office: 720156

www.lindy.de

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

CE

LINDY No. 32163, 32164

© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - First Edition - NOV 2012

Manuel Utilisateur

Le switch KM USB sans fil permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs supplémentaires, tablettes ou Smartphones à partir d'un seul ordinateur avec clavier et souris. Le transmetteur (TX) contient les outils Windows et Mac nécessaires pour la commutation et la configuration. Systèmes d'exploitation pris en charge pour le transmetteur: Windows XP ou versions ultérieures, Mac OS X 10.5 ou versions ultérieures. Systèmes d'exploitation pris en charge pour les récepteurs (RX): linux, Set-Top Box, IPTV, PS3, XBOX, tablette et Smartphone (Android & Windows) avec ports USB et prenant en charge les fonctions USB HID.

Utilisation

Branchez l'unité TX à votre ordinateur "machine locale". La LED bleue du TX clignotera deux fois et une icône "WKM", pour un lecteur supplémentaire, s'affichera dans l'Explorer Windows ou le Finder Mac.

Windows: exécutez l'outil WKM.exe présent dans le lecteur pour initialiser l'installation.

Mac OS: ouvrez le dossier Mac présent dans le nouveau lecteur et installez WKMMacDriver.pkg, la nouvelle application WKM app sera disponible après redémarrage

Branchez le récepteur à l'ordinateur distant et attendez quelques secondes, le temps qu'il s'installe automatiquement.

Windows: Cliquez sur l'icône WKM ou démarrer WKM.exe.

Mac: démarrer l'app WKM.

Un clavier Windows anglais s'affichera.

Cliquez sur **STYLE** pour commuter entre les claviers Windows (par défaut) et Mac, seul les caractères de langue Anglaise sont pris en charge par ce clavier !

Cliquez sur **RECEIVER** et sélectionnez un récepteur pour commuter le contrôle souris et clavier sur un ordinateur distant. (Veuillez noter qu'il faut switcher sur l'affichage de la **machine distante).** Le curseur de la souris restera actif sur la machine locale mais aucune action ne sera possible. Lorsqu'une commande est transmise à un récepteur (RX), la LED RX clignotera sur celui-ci.

Cliquez sur **DONE** pour quitter l'application ou en cliquant sur **CLOSE** avec le bouton droit dans l'icône de la barre des tâches.

Un clic droit sur cette même icône vous permettra d'activer/désactiver la fonction ''**Edge Trigger''** qui permet d'invoquer l'application WKM en déplaçant le curseur de souris dans le coin en haut à droite de l'écran.

Cliquez sur **PASTE** pour copier un segment de texte de la machine locale à la distante.

Cliquez sur **CAD** pour envoyer la commande "Ctrl+Alt+Del" - pour redémarrer la machine distante.

Manuale d'uso

Lo Switch KM (Keyboard & Mouse) USB Switch permette ad un utente di controllare un massimo di 3 computer, tablet o smartphones aggiuntivi da un singolo computer con tastiera mouse collegati. Il trasmettitore (TX) contiene il tool Windows e Mac per commutare mouse e tastiera e controllare gli altri dispositivi. Sistemi supportati dall'unità TX: Windows XP o superiore, Mac OS X 10.5 o superiore. Sistemi aggiuntivi supportati solo dal ricevitore (RX): Linux, Set-Top Box, IPTV, PS3, XBOX, tablet & smartphone (Android & Windows) con porte USB e tutti i dispositivi che supportano periferiche USB HID.

Utilizzo

Collegate l'unità TX sul vostro computer principale. Il LED blu lampeggerà due volte quando l'unità sarà pronta. Un nuovo disco chiamato "WKM" apparirà nell'elenco delle memorie di massa disponibili

Windows: Eseguite il file WKM.exe per avviare l'installazione

Mac OS: Aprite la cartella Mac presente sul disco ed eseguito il pacchetto WKMMacDriver.pkg per avviare l'installazione e poi riavviate. A questo punto troverete installata una nuova applicazione chiamata WKM. Collegate l'unità RX ai dispositivi da controllare e attendete alcuni secondi in modo che venga terminata l'auto installazione.

Windows: Fate click sull'icona WKM nella barra di avvio rapido o lanciate l'applicazione WKM.exe.

Mac: lanciate l'applicazione WKM.

Verrà visualizzata una tastiera Windows con Layout inglese.

Fate click su **STYLE** per commutare fra la tastiera Windows (predefinita) e quella Mac style. E' supportato solo il layout inglese!

Fate click su **RECEIVER** per selezionare l'unità RX da controllare. Il puntatore del mouse sulla vostro PC locale rimane attiva ma non viene eseguito alcun comando. Tutte le volte che un comando viene inviato all'unità ricevente il relativo lampeggerà.

Fate click su **DONE** per uscire dall'applicazione. In alternativa potete fare click con il tasto destro sull'applicazione nella taskbar e selezionare **CLOSE**. Il click on il tasto destro sull'icona permette anche di attivare e disabilitare la funzione **Edge Trigger** che permette di richiamare l'applicazione WKM spostando il puntatore del mouse sul bordo destro dello schermo.

Fate click su **PASTE** per copiare una porzione di testo dalla macchina locale a quella remota.

Fate click su **CAD** per inviare la combinazione "Ctrl+Alt+Del" e riavviare la macchina remota.